Guia Rápido

1. Antes de Instalar

Parabéns por adquirir seu Telefone IP AudioCodes C470HD para Microsoft Teams! Antes de instalar seu telefone, confirme se os seguintes itens estão incluídos na caixa enviada:

- Telefone IP C470HD
- Fonte de alimentação AC (opcional)
- Cabo Ethernet Cat 5e
- Monofone
- Cabo do monofone

2. Descrição Física







Página | 1

3. Cabeamento do Telefone



Aviso: Antes de conectar à alimentação elétrica, consulte o documento *Compliancy and Regulatory Information* (Conformidade e Informações Regulamentares) no site <u>https://www.audiocodes.com/library/technical-documents</u>.

Para cabear o telefone:

1. [Consulte a figura abaixo] Conecte uma ponta do fio em espiral do monofone à lateral do fone, e a outra ponta ao monofone.



- 2. Opcionalmente, conecte um headset
 - à entrada RJ-9 na traseira do telefone (consulte a figura abaixo) ou
 - à entrada USB na lateral do telefone (consulte a figura acima)



Conecte o conector DC da fonte de alimentação AC ao soquete de alimentação DC 12 V do telefone e conecte o plugue de alimentação AC diretamente à tomada elétrica da parede (consulte a figura acima).

Quando o telefone for ligado, todos os LEDs acenderão momentaneamente.

- 4. Conecte a entrada LAN RJ-45 à sua rede LAN (porta LAN ou switch/roteador LAN) usando um cabo Ethernet CAT5/5e.
- 5. Opcionalmente, conecte a entrada RJ-45 PC diretamente a um computador com um cabo Ethernet CAT5/5e.

4. Login

Para entrar:

 Toque no botão Entrar e, na tela de login, insira seu nome de usuário (ex.: johnb@company.com) e sua senha (a mesma do seu Microsoft Windows).



Para entrar por outro dispositivo:

1. Toque no botão Entrar como mostrado acima e, em seguida, toque em Entrar por outro dispositivo.

-	 	
Sign in	Enter code	
Go to https://microsoft.com/devicelogin on your work computer and enter the code below to sign in.	Enter the code displayed on your app or device.	
DGXP679AK	Code	
Back	Next	

- No seu navegador web, acesse https://microsoft.com/devicelogin e, na página da Microsoft, digite o código mostrado na tela do telefone.
- 3. Toque em Próximo e, na tela de entrada do telefone, digite seu nome de usuário e senha.

Para sair: na tela inicial do telefone, toque na sua foto, depois em Configurações e, em seguida, em Sair.



5. Alterando de seu Status de Presença

Para alterar o status: na tela inicial do telefone, toque na sua foto, depois no seu status atual e, por fim, escolha o status que deseja.

1:32 PM	Online2 >			
	 Available 			
Notifications (3)	 Available 			
Testing 1.5.x 1:00 PM-2:00	 Busy 			
Join	 Do not disturb 			
	O Be right back			
	Off work			
	O Away			
	Ø Reset status			
R	Set status message			

6. Operações Básicas do Telefone

Para operações básicas do telefone, consulte a documentação da Microsoft e o AudioCodes' Manual do Usuário e do Administrador do Telefone IP C470HD Microsoft Teams da AudioCodes.

7. Conectando à rede Wi-Fi



Aviso: entre em contato com seu representante local da AudioCodes para mais informações sobre a *disponibilidade regional* do Wi-Fi. O Wi-Fi requer um CPN específico, com um sufixo "DBW".

Para se conectar à rede Wi-Fi:

 Abra a tela do Wi-Fi (na página inicial do telefone, toque na sua foto > Configurações > Configurações do Dispositivo > Wi-Fi).



2. Deslize a opção "Usar Wi-Fi" para a posição ativada (por padrão, ela fica desativada).

÷	Wi-Fi	← AudioCodes
	Use Wi-Fi 🔹 🔍	EAP method PEAP -
•	AC-Training	Phase 2 authentication
-	audc-ph	None
-	AUDC-R&D	CA certificate Please select
•	Audc_Reception_Visitors	Identity
•	AudioCodes 🔒	Anonymous identity
•	DSP_V6	
-	Guest-AudC	Password
•	Mobile1_2.4GHz	
•	QA_automation_DMZ	Show password
+	Add network	Advanced options 🗸
Wi-Fi g Wi-Fi d	preferences loesn't turn back on automatically	CANCEL CONNECT

3. Toque na rede que desejar a partir dos pontos de acesso Wi-Fi mostrados (consulte a imagem acima, na esquerda), insira as credenciais da rede e toque em **Conectar**.

AudioCodes WiFi Paseword		
Show password Advanced options		~
	CANCEL	CONNECT

4. Ao se conectar ao ponto de acesso, a seção do Wi-Fi na tela mostrará o termo "Conectado" abaixo dela.

AudioCodes WiFi Connected

8. Configurando conexão Bluetooth



Para configurar o Bluetooth:

 Abra a tela do Bluetooth (na página inicial do telefone, toque na sua foto > Configurações > Configurações do Dispositivo > Bluetooth).



2. Toque em Desativado (por padrão, o recurso fica desativado).

4	Pluotooth		÷	Pair new device	:
	Billetootii		Device name		
Device name				Available devices	0
c470	c470		X AudioCodes UC HRS 457 speaker		
+	Pair new device		J	445HD_BT_4A	
[00]	Previously connected devices		e.	445HD_BT_C5	
When Bluetooth is turned on, your device can communicate with other nearby Bluetooth devices.			e.	445HD_BT_44	

 Toque em Parear novo dispositivo (consulte a figura acima, na esquerda) e, na seção "Dispositivos disponíveis" (consulte a figura acima, na direita), toque no dispositivo com o qual você quer parear.

÷	Bluetooth	
Device c470	e name	
Availat	le media devices	
QI	AudioCodes UC HRS 457 speaker Active, 100% battery	\$

 Para desconectar um dispositivo, abra a tela do Bluetooth (Configurações > Bluetooth) mostrada na figura anterior e toque em ^Q ao lado do dispositivo.



5. Na tela "Detalhes do Dispositivo, toque em ESQUECER.

÷	Forget device?				
You UC I	Your phone will no longer be paired with AudioCodes UC HRS 457 speaker				
		CANCEL	FORGET DEVICE		

 Toque em ESQUECER DISPOSITIVO; o C470HD não ficará mais pareado com o dispositivo Bluetooth.



AVISO DA FCC

Antes de operar este dispositivo, consulte as <u>Informações Regulamentares e Avisos da FCC</u> (Comissão Federal de Comunicações) sobre o dispositivo.

Informações de Advertência

As informações contidas neste documento foram consideradas exatas e confiáveis no momento da impressão. No entanto, devido a aperfeiçoamentos e revisões contínuas do produto, a AudioCodes não pode garantir a exatidão do material impresso após a Data de Publicação, nem pode aceitar responsabilidade por erros ou omissões. Atualizações deste documento podem ser baixadas no site <u>https://www.audiocodes.com/library/technical-documents</u>.

Este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio. Data de publicação: 23/06/2022 Documento #: LTRT-13377

CE

